

Release Notes DE RTW TMR7 | TMR7OEM Firmware 8-05

Software-Version: rtw-tm-fw-8-05.bin

Datum der Erstellung: 26. August 2021



HINWEIS – Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick. Melden Sie den USB-Stick immer ordnungsgemäß vom Computer-System ab, bevor Sie den USB-Stick vom Computer abziehen und auf den TouchMonitor stecken.



ACHTUNG! – Das Abziehen des Sticks OHNE ordnungsgemäße System-Abmeldung kann die Update-Dateien beschädigen und zu Funktionsstörungen nach dem Update führen!

Release Notes Firmware 8-05

Verbesserungen

- Eine Sicherheitslücke auf der Netzwerk-Schnittstelle wurde geschlossen.
- Eine Lizenz-Datei (LF) zur Aktivierung erworbener Lizenzen kann jetzt neben dem Ordner "/rtw/licence" auch aus dem Hauptverzeichnis des USB-Speichermediums in den TouchMonitor geladen werden.

Anmerkungen

Lizenz-Problem mit SW20014 ab Firmware 6-20 behoben

Problem

In vorherigen Versionen konnte das in der Lizenz **SW20014: Logging Data Server** enthaltene Chart-Instrument ohne diese Lizenz verwendet werden.

Presets, die das Chart-Instrument ohne aktivierte Lizenz enthalten, können ab Firmware 6-20 nicht mehr aufgerufen und gestartet werden. Dabei ist es unerheblich, ob das Chart-Instrument auf dem Bildschirm sichtbar ist oder nicht. Es reicht aus, dass das Instrument einer der Audio-Gruppen des Presets hinzugefügt wurde.

Abhilfe

1 | Wenn Sie das Chart-Instrument weiterhin verwenden möchten, ist die Bestellung und Aktivierung der Lizenz SW20014 erforderlich.

2 | Wenn Sie versehentlich das Chart-Instrument hinzugefügt haben und es nicht verwenden, ist es erforderlich, die Zuordnung im Preset zu entfernen, um das Preset weiterhin aufrufen zu können.

Zur Entfernung des Chart-Instruments aus einem Preset gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie **Menü** in der Steuerleiste
- Berühren Sie **System** im Hauptmenü
- Berühren Sie **Spezial** in der Steuerleiste
- Berühren Sie **Demo** und wählen Sie **ein**
- Berühren Sie **Speichern** zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs

Nun können Sie alle Presets laden, die zuvor nicht geladen werden konnten und ein oder mehrere Chart-Instrumente enthalten.

- Berühren Sie **Menü**, dann **Presets verwalten**
- Wählen Sie ein Preset, das ein Chart-Instrument enthält
- Wählen Sie eine Audio-Gruppe, aus der das Chart-Instrument entfernt werden soll (falls Sie sich nicht sicher sind, in welchen Audio-Gruppen ein Chart-Instrument enthalten ist, berühren Sie **View**)
- Berühren Sie **Instrument löschen** im linken Teil der Steuerleiste
- Berühren Sie **Loudness Chart** im rechten Menü-Bereich
- Berühren Sie **fertig**, um in die vorige Ebene zurückzugelangen und wählen Sie eine weitere Audio-Gruppe (falls vorhanden und erforderlich)
- Wenn aus allen Audio-Gruppen das Chart-Instrument entfernt ist, berühren Sie **Speichern** zur Sicherung des modifizierten Presets.
- Wiederholen Sie die Prozedur mit allen Presets, die wegen des Fehlens der Lizenz SW20014: Logging Data Server nicht gestartet werden konnten
- Wenn das Chart-Instrument aus allen Presets entfernt wurde, berühren Sie wieder **Menü**, dann **System** und **Spezial**
- Berühren Sie **Demo** und wählen Sie **aus**
- Berühren Sie **Speichern** zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs

Jetzt sollten alle Presets wieder wie erwartet arbeiten.

Release Notes Firmware 8-04

Verbesserungen

- SW20014**
- Fehler im LQL-Betrieb wurden behoben und die Funktionalität erweitert.

Wichtige Information

Warenzeichen Alle aufgeführten Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen (™) oder eingetragene Warenzeichen (®) der jeweiligen Eigentümer.

Copyright RTW GmbH & Co.KG
Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany

Support Informationen erhalten Sie auf www.rtw.com.